

# Funkkonzept Landkreis Vechta



Feuerwehr



Einsatzleitstelle

Mögliche Zusatzkanäle:

- K491 G/U (evtl. auch W/U)
- K492 G/U Tonruf I

Betriebskanal – 463



AB-ELW-2

Die Funkkanaleinstellungen werden von der Einsatzleitung (ELW) festgelegt

Führungskanal – 31 W/U

Führungskanal – 31 W/U



Einsatzabschnitt-1



Einsatzabschnitt-2



Einsatzabschnitt-3



Einsatzabschnitt-4

Betriebskanal  
53 W/U

Zusatzkanal  
43 W/U

Betriebskanal  
55 W/U


Zusatzkanal  
45 W/U

Betriebskanal  
56 W/U

Zusatzkanal  
46 W/U

Betriebskanal  
50 W/U

Zusatzkanal  
40 W/U



# Funkkonzept Landkreis Vechta



Feuerwehr



Betriebskanal – 463



Führungskanal – 31 W/U

Führungskanal – 31 W/U



Betriebskanal  
53 W/U

Zusatzkanal  
43 W/U

Betriebskanal  
55 W/U


Zusatzkanal  
45 W/U

Betriebskanal  
56 W/U

Zusatzkanal  
46 W/U

Betriebskanal  
50 W/U

Zusatzkanal  
40 W/U



# Funkkonzept Landkreis Vechta



Alle Organisationen

Florian Vechta (FF/THW/DRK/DLRG..)

Einsatzleitstelle



Leitstelle Vechta (MHD..)

Betriebskanal – 463

Betriebskanal – 364

AB-ELW-2




2m-Gerät muss vom ELW bereitgestellt werden

Führungskanal – 31 W/U

Führungskanal – 31 W/U

Feuerwehr



Rettungsdienste



THW



DLRG




Betriebskanäle  
50/53/55/56 W/U

Zusatzkanäle  
40/43/45/46 W/U

Betriebskanal  
27/49/51 W/U

Betriebskanal  
34/49/51 W/U

2m-nicht BOS  
konform



# Funkkonzept Landkreis Vechta



4m-Funkversorgung



Betriebskanal – 463

Betriebskanal – 364


AB-ELW-2



4m Einsatzstellenfunk Kanal wird durch die Einsatzleitung festgelegt



Um die Funkversorgung und die automatische FMS-Steuerung zwischen Einsatzabschnitten und der Einsatzleitung sicherzustellen ist eine Funkkanaltrennung vom eigentlichen Betriebskanal notwendig. Die Kanaltrennung und der Kanal wird vom ELW angeordnet.



## **4m-Band**

Im 4m-Band stehen im Landkreis Vechta die folgenden Kanäle zur Verfügung:

### **Florian Vechta - Betriebskanal 463 G/U**

*Organisationen:* - Feuerwehr (FF)  
- Technisches Hilfswerk (THW)  
- Deutsches Rotes Kreuz (DRK)  
- Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG)

### **Leitstelle Vechta - Betriebskanal 364 (Rettungsdienst) G/U**

*Organisationen:* - Malteser Hilfsdienst - Rettungsdienst (RD)  
- Malteser Hilfsdienst - Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG)

Die folgenden Funkkanäle werden bei Bedarf von der Einsatzleitung (AB-EL 2) zugewiesen:

### **Florian Vechta - Katastrophenschutzkanal 492 G/U, Tonruf I**

### **Ausweichkanal 491 G/U, evtl. auch W/U**

## **2m-Band (Einsatzstellenfunk)**

Die Funkrufnamen im 2m-Band werden wie folgt im Landkreis einheitlich vergeben:

**Beispiel - LF 16 der FF Vechta**

<b><u>Funktion</u></b>	<b><u>Funkkreis</u></b>	<b><u>Ortskennung</u></b>	<b><u>Fahrzeugtypkennung</u></b>	
Gruppenführer	Florentine Vechta	16	22	
Maschinist	Florentine Vechta	16	22	1
<i>Es wird vorgeschlagen die weiteren Funktionen wie folgt zu benennen:</i>				
Angriffstrupp	Florentine Vechta	16	22	2
Wassertrupp	Florentine Vechta	16	22	3
Schlauchtrupp	Florentine Vechta	16	22	4

Den Feuerwehren steht der **Kanal 53** im 2m-Band zur Verfügung.

Bei Bedarf kann vor Ort der **Kanal 43** z.B. für die Atemschutzüberwachung mitgenutzt werden.

Außerdem stehen die **Kanäle 55, 56** und **50** zur Verfügung.

**Desweiteren werden den Feuerwehren bei der Bildung von Einsatzabschnitten im 2m-Band folgende Kanäle zugeteilt:**

	<b>Betriebskanal:</b>	<b>Zusatzkanal:</b>
<b>Führungskanal</b>	<b>31</b>	
<b>Einsatzabschnitt 1 (EA 1)</b>	<b>53</b>	<b>43</b>
<b>Einsatzabschnitt 2 (EA 2)</b>	<b>55</b>	<b>45</b>
<b>Einsatzabschnitt 3 (EA 3)</b>	<b>56</b>	<b>46</b>
<b>Einsatzabschnitt 4 (EA 4)</b>	<b>50</b>	<b>40</b>

Sofern der Gefahrgutzug am Einsatzgeschehen beteiligt ist, tritt dieser an die Stelle des EA 4.

**Den anderen Organisationen werden die Kanäle im 2m-Band wie folgt zugeteilt:**

**Malteser Hilfsdienst, Deutsches Rotes Kreuz** Kanäle 27, 49, 51

**Technisches Hilfswerk** Kanäle 34, 49, 51

**Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft** 2m-Band nicht BOS konform

Der DLRG ist bei Einsätzen ein FuG 11b zur Verfügung zu stellen.